



入線方向は、上手・下手どちらからでも、ご利用可能です。

仕 上	カラ鋼板(ブラック)フラインドリベット止め
付 属 品	カラフィルタ・NRS-1617
配 線	200mmピッチ 9灯配線 2回路分はテーピング色分け/接地側に白色テーピング(3回路分)

質量 12Kg

□ 金	E-26
適合ランプ	LW-110V-150W
W・数	150WX9灯

2014-9

部 番	部 品 名	材 質	備 考
11	シート枠	SPC:t0.35	ブラック塗装
10	フィルタ	コスモカラー	3色×3組
9	端子台	本体部:フェノール	30A-6P
8	U字形金具用ネジ	SUM	M5X80L・三価クロ
7	チェーン外れ止めネジ	SWRCH	M4X15L・三価クロ
6	端子台カバー	カラ鋼板:t0.6	ブラック
5	ケーブル押え	SUS	ステンサドル
4	U字形金具	SPC:t3.2	ブラック塗装
3	本体	カラ鋼板:t0.6	ブラック
2	吊下チェーン	SWRM	φ4・三価クロ
1	吊フック	SPC:t3.2	4ヶ所・ブラック塗装

第三角法	尺度	1/8	品名	ボーダーライト 電源用
承認	作成	写図	調査	図番
株式会社 日 照				NBF-2603K