



電源：AC100V  
 消費電力：4W  
 最大DMX制御チャンネル：192  
 灯体あたり制御チャンネル：12  
 メモリー数：16チェイス  
 制御チャンネル最大192ch対応のDMXコンソール  
 各灯体12ch×16台までの  
     インテリジェントライトを同時制御  
 1チェイスつき最大50ステップをプログラム可  
 チェイス最大ステップ数580ステップ  
 LEDディスプレイ搭載  
 マニュアルオペレーション可  
 バックアップ不可  
 電源ケーブル付き

重量 3Kg

8				
7				
6				
5				
4				
3				
2				
1				
部番	部品名	材質	備考	

第三角法	尺度	1/2	品名	DMXコントローラー
株式会社 日照			図番	WLP-C404
承認	村瀬	作成	前田	写図
			調査	